

INFORMER SERIES

inform
“Uninterruptible Energy”

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология ИБП с чистой синусоидой на выходе 1000ВА / 2000ВА/ 3000ВА



Чистая синусоида на выходе для любой критической нагрузки

Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Гелиевые, необслуживаемые батареи

Компактные размеры, малый вес и низкий шум

Расширенное время удержания с батарейными шкафом

Защита от прерыва

Короткое время заряда батарей

Сообщение об ошибках

Коммуникационный порт и ПО



INFORMER SERIES

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	1000	2000	3000
ВХОД			
Мощность (ВА / Вт)	1000/600	2000/1200	3000/1800
Напряжение , В	220 / 230 ± 25%		
Частота ,Гц	50 или 60 ± 5%		

ВЫХОД			
Напряжение (от батарей), В	чистая синусоида 220 или 230 +/- 5%		
Частота (от батарей) ,Гц	50 или 60 ± 0.5%		
Регулятор напряжения (AVR)	Автоматически повышает входное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до -25% от номинального Автоматически понижает входное напряжение на 15% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального		
Время переключения, мс	2/4		

ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ			
Защита от пиков	320 дж, 2 мс		
Защита от перегрузки	ИБП автоматически выключится, если перегрузка составляет 110% от номинальной в течении 20 сек и 125% в течении 2 сек.		
Вход ИБП	Предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания		

БАТАРЕИ												
Тип батарей	2x12V 7Ah	2x12V 12Ah	*6x12V 12Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah	
Время заряда (час)	4	* 4	* 6	4	*5	*6	* 8	4	*5	*6	* 8	
Защита	Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор состояния батарей											
UPS Type	Informer 1000-1	Informer 1000-2	Informer 1000-3	Informer 2000-1	Informer 2000-2	Informer 2000-3	Informer 2000-4	Informer 3000-1	Informer 3000-2	Informer 3000-3	Informer 3000-4	
Мощность	Пример устройств											
(600 W)	Номинал	4	10	45	20	50	80	180	20	40	70	100
(1200 W)	Номинал	-	-	-	10	25	40	90	10	20	35	50
(1800 W)	Номинал	-	-	-	-	-	-	-	5	13	18	25
(80 W)	TV	90	120	480	180	310	620	850	180	360	540	780
(150 W)	Combi	35	70	300	80	180	340	720	80	180	300	480
(200 W)	PC	25	50	180	60	130	250	540	60	120	230	360

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ												
Башенный тип												
Вес (кг)		19	20.5	16+*23	28	18+*32	28+*32	28+ *42	32	19+*32	29+*32	29+ *42
размеры	Ширина (мм)	135	135	2x135	135	2x135	2x135	2x135	135	2x135	2x135	2x135
	Глубина (мм)	430	430	430	470	470	470	470	470	470	470	470
	Высота (мм)	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Для установки в 19" стойку												
Размеры (ГхШхВ) мм		483x450x132					483x512x132					

СРЕДА												
Шум		<40dbA (1 м от устройства)					<45dbA (1 м от устройства)					

*Батарейный кабинет