

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная технология 1000VA/2000VA/3000VA
ИБП с Чистой синусоидой на выходе



Чистая синусоида для любой критической нагрузки

LCD Дисплей

Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)

Коммуникационный порт и ПО

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Расширенное управление батарей

Защита от переразряда

Индикация ошибок и сбоев

Холодный старт и режим сохранения энергии

Компактный размер, малый вес и низкий шум



INFORMER COMPACT SERIES СПЕЦИФИКАЦИЯ

INFORMER COMPACT		1000	2000	3000
ВХОД				
Мощность (ВА / Вт)		1000/600	2000/1200	3000/1800
Напряжение, В		220 / 230 ± 25%		
Частота, Гц		50 or 60 ± 5%		
ВЫХОД				
Напряжение (питание от линии), В		220 / 230 ± 12%		
Напряжение (питание от батарей), В		220 / 230 ± 5%		
Частота (от батарей), Гц		50 or 60 ± 0.5%		
Форма волны		Чистая Синусоида, THD < 3 %		
Регулировка напряжения		AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до 25% от номинального. AVR понижает выходное напряжение на 15%. когда входное напряжение +9% до +25% от номинального.		
Время переключения, мс		6		
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ				
Защита от пика		320 дж, 2 мс		
Защита от перегрузки		ИБП автоматически выключится, если перегрузка составит 110% от номинальной в течении 20s сек. и 125% в течении 2 сек.		
Вход ИБП		Защита предохранителем от перегрузки и короткого замыкания		
ДИСПЛЕЙ				
Индикация		Норма, батареи, сбой ИБП и батареи		
LCD дисплей		Уровень нагрузки, уровень заряда батарей, байпасс, AVR, батареи низкие-замена-неисправны, авария ИБП, предупреждения, перегрузка		
БАТАРЕИ				
Тип		2x12В 7Ач	4x12В 7Ач	4x12В 9Ач
Время заряда		2 до 4 часов до 90%		
Защита		Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор замены батарей		
Напряжение, в		24	48	
СООБЩЕНИЯ				
Звуковые и визуальные		Отсутствие входной линии, низкое напряжение на батареях, перегрузка и сбой		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Вес (кг)		15.5	23	27
Размеры (ШхГхВ) (мм.)		175x370x247	175x473x247	
СРЕДА				
Шум на расстоянии 1 метра, дБ		< 40	< 45	